

Gradateurs et transformateurs essayés ensemble avec l'ampoule LED **G4 2,5 W (LCB-G4-2.5W)**, 12 V : l'ampoule est alimentée par un transformateur 12 V, et le gradateur commande ce transformateur. Une combinaison se lit à la croisée d'un gradateur et d'un transformateur. La liste ne nomme que les gradateurs et transformateurs qui ont été essayés et n'est en aucun cas exhaustive.

TRANSFORMATEURS ESSAYÉS

Repère	Marque du transformateur	Modèle
T1	WAC Lighting	EN-1260N-R2
T2	WAC Lighting	EN-1275-R-AR
T3	WAC Lighting	EN-12100-R-AR
T4	WAC Lighting	EN-12150-R-AR
T5	HATCH	RS12-60M-LED
T6	Lightech	LET75
T7	Smith& Kole Lighting	KDL-10-12

COMBINAISONS GRADATEUR + TRANSFORMATEUR

N°	Marque	Gradateur	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
1	Lutron	Diva DVELV-303P 300W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×
2	Lutron	Diva DVELV-300P 300W	✓	✓	✓	✓	✓	×	×
3	Lutron	MAELV-600 U51SM	✓	✓	×	×	×	×	×
4	Lutron	SKYLARK SELV-300P	×	×	×	×	×	×	✓
5	Leviton	Illumatech IPE04-1LZ 300W	✓	✓	×	×	✓	×	×

✓ : combinaison compatible à l'essai · × : combinaison non compatible à l'essai · T1 à T7 : transformateurs du tableau ci-dessus.